





Diode rapide







Descriptif : diode rapide « BOÎTIER VISSÉ » conduction directe et conduction inverse.

Application : diode de puissance, diode rapide.

BOÎTIER VISSÉ

| Type | V _{RRM} V | I _F (AV) A (°C) | Rapidité μs | Technologie (**) | Boîtier mm | Code |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------|-------|
| VDR 04-0.7-01 M6 | 400 | 70 (85) | 1 | △/▽ | M6 | M6 |
| VDR 06-0.7-01 M6 | 600 | 70 (85) | 1 | △/▽ | M6 | M6 |
| VDR 05-0.5-01 M8 | 500 | 50 (85) | 1 | △/▽ | M8 | M8 |
| VDR 06-0.1-XX 10/32 | 600 | 12 (85) | 0,5 à 1,5 | △/▽ | 10/32 | 10/32 |
| VDR 08-0.1-XX 10/32 | 800 | 16 (85) | 0,5 à 1,5 | △/▽ | 10/32 | 10/32 |
| VDR 10-0.3-XX 1/4 | 1000 | 30 (85) | 0,5 à 1,5 | △/▽ | 1/4 | 1/4 |
| VDR 06-0.7-XX 1/4 | 600 | 70 (85) | 0,5 à 1,5 | △/▽ | 1/4 | 1/4 |
| VDR 08-0.8-01 1/4 | 800 | 80 (85) | 1 | △/▽ | 1/4 | 1/4 |
| VDR 20-01-XX 3/8 | 1600 | 110 (85) | 2 à 2,5 | △/▽ | 3/8 | 3/8 |
| VDR 18-01-03 3/8 | 1800 | 150 (85) | 3 | △/▽ | 3/8 | 3/8 |
| VDR 10-01-02 1/2 | 1000 | 110 (70) | 2 | △/▽ | 1/2 | 1/2 |
| VDR 14-01-02 1/2 | 1400 | 100 (70) | 2 | △/▽ | 1/2 | 1/2 |
| VDR 06-01-XX M12 | 600 | 100 (75) | 1 à 2 | △/▽ | M12 | M12 |
| VDR 10-01-XX M12 | 1000 | 100 (75) | 1 à 2 | △/▽ | M12 | M12 |
| VDR 12-01-XX M12 | 1200 | 100 (75) | 1 à 2 | △/▽ | M12 | M12 |
| VDR 14-01-XX M12 | 1400 | 100 (75) | 1 à 2 | △/▽ | M12 | M12 |
| VDR 24-01-02 3/4 | 2400 | 150 (75) | 2 | △/▽ | 3/4 | 3/4 |
| VDR 20-02-XX 3/4 | 2000 | 200 (75) | 2 à 3 | △/▽ | 3/4 | 3/4 |
| VDR 16-02-02 3/4 | 1600 | 250 (85) | 2 | △/▽ | 3/4 | 3/4 |
| VDR 18-02-XX 3/4 | 1800 | 200 (75) | 2 à 3 | △/▽ | 3/4 | 3/4 |

| M6 | M8 | 10/32 | 1/4 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

| 3/8 | 1/2 | M12 | 3/4 | | M20 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | H32 | H32 | |
|  |  |  |  |  |  |

Diode rapide

Descriptif : diode rapide « BOÎTIER VISSÉ » conduction directe et conduction inverse.

Application : diode de puissance, diode rapide.

BOÎTIER VISSÉ

| Type | V _{RRM} V | I _{F (AV)} A (°C) | Rapidité μs | Technologie (**) | Boîtier mm | Code |
|------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------|------|
| VDR 24-01-02 M20 | 2400 | 150 (75) | 2 | ⚡/⚡ | 3/4 | M20 |
| VDR 20-02-XX M20 | 2000 | 200 (75) | 2 à 3 | ⚡/⚡ | 3/4 | M20 |
| VDR 16-02-02 M20 | 1600 | 250 (85) | 2 | ⚡/⚡ | 3/4 | M20 |

Terminaison :











Nos semiconducteurs vissés sont proposés en standard en tresse souple.

Pour toute terminaison spéciale nous consulter

(**) Technologie :

Nous préciser le sens de conduction.

- Exemple : référence VDR 22-01-02 M12 anode au boîtier ⚡
- Exemple : référence VDR1 22-01-02 M12 cathode au boîtier ⚡

| M6 | | M8 | | 10/32 | | 1/4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  | |  | |  | |  | |
| 3/8 | 1/2 | M12 | 3/4 | | M20 | | |
| | | | H32 | H32 | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |